
Siemens PLM Software 技術技巧及新聞

歡迎流覽 《Siemens PLM Software 技術技巧及新聞》，希望它能成為 Siemens PLM Software 技術支援團隊將 Siemens PLM Software 最新產品更新、技術技巧及新聞傳遞給用戶的一種途徑

Date: 15 February 2008

NX Tips

1. 問題: 如何檢測NX 的license 伺服器的27000 或者28000 埠是否打開?

打開一個 dos 命令行的視窗,使用 telnet license_server_name<或者 ip 位址> 埠 快速測試... , 比如:

```
c:\>telnet liense_server_name 27000  
c:\>telnet 192.168.0.100 27000
```

如果正常的話, 伺服器應該有回應..
否則會出現

```
Connecting To XXXXXX...Could not open connection to the host, on port 27000:  
Connect failed
```

也可以用 netstat -an 查看埠是否開放, 比如:

```
C:\>netstat -an
```

運行 netstat -h 可以看所有的參數.

Teamcenter Tips

2. 如何把Teamcenter 2007 變成完全的英文介面

雖然我們可以在 java 的運行參數中通過設置參數 `-Duser.language=en_US` , 把顯示設置為英文介面, 但是這樣導致我們沒有辦法輸入中文。在 2 層的 rich client 端可以通過下面的方式把介面改為英文, 但同時可以輸入中文

1) BMIDE : 修改 %TC_ROOT%\bmide\client\bmide.bat
`start BusinessModelerIDE.exe -nl en_US %*`

2) Teamcenter Rich Client :

2.1) 刪除 `%USERPROFILE%\Teamcenter\TRAC` 下面的所有檔

2.2) 通過下面三種方式中的一種



2.2.1) 修改 portal.bat

start Teamcenter.exe -nl en_US %*

2.2.2) 修改 Teamcenter.ini

-nl

en_US

-vmargs

-Xms128m

-Xmx512m

-Dcom.sun.management.jmxremote

2.2.3) 修改 configuration\config.ini

osgi.nl=en_US

**osgi.user.area=@user.home/Teamcenter/RAC/2007.1.2.20071213/20080124
182047**

**osgi.instance.area=@user.home/Teamcenter/RAC/2007.1.2.20071213/20080
124182047**

**osgi.configuration.area=@user.home/Teamcenter/RAC/2007.1.2.20071213/200801
24182047**

(本文作者 臺灣辦事處：Lee, Gemma)

Greater China

ME&S Service Team

PRC Helpdesk (Mandarin): 800-810-1970

Taiwan Helpdesk (Mandarin): 00801-86-1970

HK Helpdesk (Cantonese): 852-2230-3322

Helpdesk Email: helpdesk_cn@ugs.com

Global Technical Access Center: <http://support.ugs.com>

Siemens PLM Software Web Site: <http://www.ugs.com>

Siemens PLM Software (China) Web Site: <http://www.ugs.com.cn>

~~~~~  
此e-mail newsletter 僅提供給享有產品支援與維護的Siemens PLM 軟體用戶。當您發現問題或希望棄訂, 請發送郵件至 [helpdesk\\_cn@ugs.com](mailto:helpdesk_cn@ugs.com) 與我們聯繫, 如棄訂, 請在標題欄中注明“棄訂”  
~~~~~